

Telefon systemowy

Slican CTS-203.IP

Instrukcja pierwszego uruchomienia



Wydanie 1.01



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY

SLICAN Sp. z o.o.
www.slican.pl
e-mail: office@slican.pl

„Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie
bez uprzedniego powiadomienia.”

Pełna instrukcja obsługi dostępna na stronie internetowej
<http://pubwiki.slican.pl>

Data ostatniej modyfikacji: 4.04.2011

Informacje:

Telefon systemowy przeznaczony wyłącznie do współpracy z serwerami Slican MAC-6400, CCT-1668 oraz CXS-0424. Do prawidłowej współpracy niezbędny jest Firmware centrali oraz karty VoIP 4.10 lub wyższy. Telefony CTS-203.IP jest następcą telefonu CTS-202.IP. Wzbogacony on został o system głośnomówiący, usunięte zostało wyjście audio.

Podłączenie i uruchomienie telefonu:

- podłącz przewód słuchawkowy (spiralny) do gniazda w słuchawce
- drugi koniec tego przewodu podłącz do gniazda w telefonie oznaczonego symbolem słuchawki.
- podłącz przewód patchcord do gniazda w telefonie oznaczonego jako „LINE”
- drugi koniec przewodu podłącz do gniazda sieci LAN
- do gniazda Power podłącz zasilacz (opcjonalnie, jeżeli brak PoE)

Konfiguracja telefonu CST-203.IP

Aby telefon CTS-203.IP mógł pracować z serwerem Slican musi on zostać skonfigurowany przez administratora po stronie centrali. Do autoryzacji telefonu w serwerze niezbędna jest znajomość jego MAC adresu. Umieszczony jest on na naklejce na dolnej części obudowy telefonu, a także można go odczytać z menu VoIP > Status telefonu.

Konfiguracja sieci LAN w telefonie:

Domyślnie telefon pracuje jako klient DHCP, jeżeli więc w sieci lokalnej pracuje serwer DHCP, konfiguracja sieci LAN nie jest wymagana.

W przeciwnym wypadku korzystając z klawiatury aparatu w „ **Menu > VoIP > Ustawienia sieci**” wpisz:

- adres IP
- maska sieci
- brama domyślna
- adres serwera DNS

Dane te otrzymasz od administratora sieci lokalnej.


Konfiguracja serwera VoIP w telefonie:

Domyślnie serwer VoIP (centrala telefoniczna) powinien zostać odnaleziony automatycznie, jeżeli jednak zaistnieje konieczność ręcznego wprowadzenia adresu serwera wówczas wpisz go w „**Menu > VoIP > Serwer VoIP**”. Adres ten otrzymasz od administratora centrali.

Deklaracja zgodności:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI			CE
<i>Producent:</i> SLICAN sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 18 85-124 Bydgoszcz	<i>Typ:</i> Aparat systemowy Konsola	<i>Model:</i> Slican CTS-202, Slican CTS-203, Slican CTS-232	
<i>Opis wyrobu:</i> Telefony Slican CTS-20x są rozwiązaniami systemowymi przeznaczonymi do współpracy z centralami Slican. Wyposażone są w wyświetlacz LCD oraz 12 programowalnych przycisków szybkiego wybierania z sygnalizacją. Aparaty tej serii mogą współpracować z konsolami CTS-232 (jedna konsola to dodatkowe 30 przycisków). Telefony współpracują z centralami za pomocą jednej pary przewodów (CTS-202 - cyfrowy telefony systemowe pracujące na styku U) lub podłączone są do niej poprzez sieć LAN/WAN z użyciem kabli Ethernet (CTS-202.IP oraz CTS-203.IP – telefon systemowy VoIP).			
Wyrób jest zgodny z dyrektywą 99/5/WE R&TTE i spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych: EN 60950-1:2007; EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003; EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003			
<i>Informacje dodatkowe:</i> Aktualną treść deklaracji zgodności można pobrać z naszej strony internetowej www.slican.pl <i>Urządzenie spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla urządzeń klasy B.</i>			
Bydgoszcz 17-11-2010		 Dyrektor ds. Rozwoju Czesław Noga CZŁONEK ZARZĄDU	

Prawidłowe usuwanie produktu:



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu używania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych, firm i instytucji. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy gospodarstwa domowego powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.